



Рис. 9

После программирования каждого байта опций следует нажимать клавишу «ПАМЯТЬ» ПДУ для записи информации в энергонезависимую память.

Предварительная настройка на радиостанции осуществляется аналогично настройке телевизора 4-го поколения с системой настройки СН-44. Вначале необходимо выбрать диапазон кнопкой «ДИАПАЗОН», затем кнопкой «НАСТРОЙКА+» или «НАСТРОЙКА-» ПДУ или местной панели настроиться на желаемую станцию, а кнопкой «ПМ/Пилот» выбрать соответствующую систему. При этом индикатор начинает мигать. Включение стереодекодера для системы с полярной модуляцией индицируется светящейся точкой на правом знакоместе индикатора. Затем кнопкой «ПРОГРАММЫ-» или «ПРОГРАММЫ+» выбирают номер канала для станции в пределах от 1 до 55. Можно воспользоваться и цифровыми клавишами ПДУ. Для запоминания информации необходимо нажать клавишу «ПАМЯТЬ», при этом индикатор прекра-

щает мигание. В дальнейшем настройка на запрограммированные станции осуществляется перебором каналов в сторону увеличения или уменьшения кнопкой «ПРОГРАММЫ+» или «ПРОГРАММЫ-» соответственно. С ПДУ возможен непосредственный ввод номера канала цифровыми кнопками. Положение регуляторов громкости и стереобаланса также заносится в энергонезависимую память при нажатии кнопки «ПАМЯТЬ».

Более подробно работа контроллера КР1853ВГ1-03 и процедура настройки описаны в [3] и [4].

Суммарное потребление от источников +5 В, +12 В, +14 В — не более 0,6 А, а от источника +45 В — 0,05 А.

ЛИТЕРАТУРА

3. Интегральные микросхемы. Микросхемы для телевидения и видеотехники, вып. 2 — М.: ДОДЭКА, 1995.

4. Ельшанский С.А., Пескин А.Е. Телевизоры пятого поколения. Справочник. — М.: КУБКА-А, Символ-Р, 1996.

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «РАДИО»

Стоимость модульной рекламы можно определить, умножив полное число символов в объявлении (включая знаки препинания и пробелы) на курс доллара в рублях на момент оплаты и на коэффициент 0,2. Полученное значение следует округлить в сторону увеличения до ближайшего целого. Вот пример для объявления в 257 символов при курсе 16 рублей: $257 \times 16 \times 0,2 = 822,4$ руб. Эта сумма округляется до 823 рублей и подлежит оплате.

69 радиоконструкторов — почтой! От блока питания до компьютера своими руками! Наборы укомплектованы печатными платами и радиоэлементами. Подробности см. в «Радио», 1998, № 9, с. 94.

ВНУТРИСХЕМНЫЕ ЭМУЛЯТОРЫ ДЛЯ MCS-51. РАЗРАБОТКИ. НПФ «АСАН». (095) 286-8475.